

Die folgende Tabelle stellt die Handhabung für verschiedene Arten von Daten und Fenstern gegenüber. Sie veranschaulicht, dass die Handhabung auch bei verschiedenen Arten von Daten und Fenstern demselben grundlegenden Prinzip folgt.

Aktion	Stellwerk und Stellwerksfenster	Lok und Lokführerstand
1. Neues Stellwerk erzeugen	Der Befehl Neues Stellwerk erzeugt ein neues Stellwerk.	Der Befehl Neue Lok erzeugt eine neue Lok.
2. Stellwerk löschen	Der Befehl Stellwerk Löschen löscht das im aktiven Stellwerksfenster gerade ausgewählte Stellwerk. In diesem Fenster wird danach ein anderes Stellwerk ausgewählt.	Der Befehl Löschen löscht die im aktiven Lokführerstand gerade ausgewählte Lok. In diesem Fenster wird danach eine andere Lok ausgewählt.
3. Neues Fenster erzeugen	Der Befehl Neues Stellwerksfenster erzeugt ein neues Stellwerksfenster und wählt darin ein bereits vorhandenes Stellwerk aus. Es wird kein weiteres Stellwerk erzeugt.	Der Befehl Neuer Lokführerstand erzeugt einen neuen Lokführerstand und wählt darin eine bereits vorhandene Lok aus. Es wird keine weitere Lok erzeugt.
4. Bestehendes Fenster verbergen	Mit der Option '_' wird das gerade aktive Stellwerksfenster unsichtbar gemacht.	Mit der Option '_' wird der gerade aktive Lokführerstand unsichtbar gemacht.
5. Verborgenes Fenster wieder anzeigen	Durch Aufruf des zugehörigen Eintrags in der Registerkarte Fenster .	Durch Aufruf des zugehörigen Eintrags in der registerkarte Fenster .
6. Fenster schließen	Mit der Option 'X' wird das gerade aktive Stellwerksfenster geschlossen. Das darin ausgewählte Stellwerk bleibt erhalten.	Mit der Option 'X' wird der gerade aktive Lokführerstand gelöscht. Die darin ausgewählte Lok bleibt erhalten.
7. Alle Fenster schließen	Mit dem Befehl Alle Fenster Schließen werden alle Stellwerksfenster geschlossen. Stellwerke werden dabei nicht gelöscht.	Mit dem Befehl Alle Fenster Schließen werden alle Lokführerstände geschlossen. Züge werden dabei nicht gelöscht.
8. Stellwerk im Fenster auswählen	In ein- und demselben Stellwerksfenster können alle Stellwerke angezeigt werden. Die Auswahl erfolgt durch das Menü Ansicht , die lokale Symbolleiste (sofern vorhanden) oder durch das Symbol des Fensters in dessen Titelseile.	In ein- und demselben Lokführerstand können alle Loks angezeigt werden. Die Auswahl erfolgt durch das Menü Ansicht , die lokale Symbolleiste (sofern vorhanden) oder durch das Symbol des Fensters in dessen Titelseile.
9. Mehrfache Anzeige	Da in jedem Stellwerksfenster jedes Stellwerk ausgewählt werden kann, ist es auch möglich, ein- und dasselbe Stellwerk in mehreren Stellwerksfenstern gleichzeitig auszuwählen und anzuzeigen.	Da in jedem Lokführerstand jede Lok ausgewählt werden kann, ist es auch möglich, ein- und dieselbe Lok in mehreren Lokführerständen gleichzeitig auszuwählen und anzuzeigen.
10. Optik ändern	Mit dem Befehl Stellwerk-Einstellungen kann das Aussehen des gerade aktiven Stellwerksfensters verändert werden. Diese Einstellungen sind an das Stellwerksfenster gebunden. Jedes Stellwerk wird in diesem Fenster mit derselben Optik angezeigt. Dasselbe Stellwerk kann in verschiedenen Fenstern mit unterschiedlicher Optik angezeigt werden.	Mit dem Befehl Lokführerstand-Einstellungen kann das Aussehen des gerade aktiven Lokführerstands verändert werden. Diese Einstellungen sind an den Lokführerstand gebunden. Jede Lok wird in diesem Fenster mit derselben Optik angezeigt. Dieselbe Lok kann in verschiedenen Fenstern mit unterschiedlicher Optik angezeigt werden.
Status	Neu in Version 9.	Bestand in Version 8.